

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы  
электронных банковских сообщений**

**ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В  
РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ  
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Версия 2026.03.2

Москва

2025

## Содержание

Глоссарий.....	3
Назначение документа .....	6
Раздел 1. Проверки текущего периода.....	7
1. Проверки с 01.04.2026 .....	7
2. Проверки записей реестра в ED108 с 01.04.2026 .....	18
3. Журнал изменений по проверкам с 01.04.2026.....	22

## Глоссарий

Термины и сокращения, использованные в тесте документа, приведены в следующей таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Термины и сокращения

Название	Описание
{Платежное поручение}	ED101
{Инкассовое поручение}	ED104
{Платежный ордер}	ED105
{Платежное поручение на общую сумму с реестром}	ED108
{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}	ED114
EDXXX	ED101/ED104/ED105/ED108/ED114
{Дата составления распоряжения}	EDXXX/ed:AccDoc/@AccDocDate
{Дата частично исполняемого распоряжения}	ED105/ed:PartialPayt/ed:AccDoc/@AccDocDate
{Статус плательщика (101)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DrawerStatus
{КПП плательщика (102)}	EDXXX/ed:Payer/@KPP
{КПП получателя средств (103)}	EDXXX/ed:Payee/@KPP
{КБК (104)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@CBC
{ОКТМО (105)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@OKATO
{Основание платежа (106)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@PaytReason
{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@TaxPeriod

{Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DocNo
{Дата документа основания платежа (109)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DocDate
{Уникальный идентификатор платежа}	ED101/@PaymentID ED104/@PaymentID ED105/@PaymentID ED108/@PaymentID ED114/@PaymentID
{Уникальный идентификатор платежа из реестра}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@PaymentID
{ИНН плательщика}	EDXXX/ed:Payer/@INN
{ИНН получателя средств}	EDXXX/ed:Payee/@INN
{Счет получателя}	EDXXX/ed:Payee/@PersonalAcc
{Банк получателя}	EDXXX/ed:Payee/ed:Bank/@BIC
{Счет банка получателя} {Счет банка со стороны получателя}	EDXXX/ed:Payee/ed:Bank/@CorrespAcc
{Счет плательщика}	EDXXX/ed:Payer/@PersonalAcc
{Банк плательщика}	EDXXX/ed:Payer/ed:Bank/@BIC
{Счет банка со стороны плательщика}	EDXXX/ed:Payer/ed:Bank/@CorrespAcc
{Идентификатор составителя}	EDXXX/@EDAuthor
{Уникальный присваиваемый номер операции}	EDXXX/@OperationID

[4] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

{Уникальный присваиваемый номер операции из реестра}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@OperationID
{Статус плательщика (101p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F101R
{Дата основания документа платежа (109p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F109R
{Идентификатор плательщика}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:TransactionPayerInfo/@PersonalID
{ИНН плательщика_p}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:TransactionPayerInfo/@INN
{Основание платежа (106p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F106R
{Налоговый период/Код таможенного органа (107p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F107R
{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F108R
{Дата перевода}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@TransactionDate
ТОФК	Федеральное казначейство Территориальный орган Федерального казначейства

## Назначение документа

Данный документ предназначен для описания порядка проведения дополнительного контроля реквизитов распоряжений, направляемых в платежную систему Банка России для перевода денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

## **Раздел 1. Проверки текущего периода**

### **1. Проверки с 01.04.2026**

1. При указании в ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер})/ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}) в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**01.04.2026**», а также указании распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений:

– в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка 40204,

открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде или

– в {Банк получателя} «БИК ТОФК» и в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»

обеспечивается выполнение следующего контроля, предусмотренного пунктами 1 и 2.

1.1. Предусмотренный п.1 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

– в {Банк плательщика} «БИК ПБР» и в {Счет плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка 40204 или

– в {Банк плательщика} «БИК ТОФК» и в {Счет банка со стороны плательщика} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»;

– в {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя} значений, указанных в п.1.1.

Предусмотренные п. 1 контроли не осуществляются также для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27», **за исключением контролей по п.1.11 (Основание платежа) и п.1.15 (проверка УПНО).**

1.2. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) и ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}, или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

1.3. Информация в {Статус плательщика (101)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика (101)} не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Статус плательщика (101)} должен содержать значение «15». **КИ2430**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значений «01», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30», «32» и одновременном указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}.

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} (за исключением значения «03100643000000018500») {Статус плательщика (101)} может принимать значения «03», «05», «06», «07», «08», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «28», «29», «30», «32», «34». **КИ2428**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значения «01», «04», «13», «15». **КИ2428**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «01», «04», «13», «15» и в {Банк со стороны получателя} значения «БИК ПБР», в реквизите {Счет получателя} должно быть указано значение «40204810800000950001». **КИ2440**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значения «01», «04», «13», «15». **КИ2428**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значение «31». **КИ2428**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значения «03», «05», «08», «15», «19», «20», «24», «29», «31», «33». **КИ2428**



При указании в распоряжении {Статус плательщика (101)} значения «31» и указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} должно быть значение «03212». **КИ2440**

1.4. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20, или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2418**

При указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03212», в {Уникальный идентификатор платежа} необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»);

При указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03212», в {Уникальный идентификатор платежа} необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

{Уникальный идентификатор платежа} может содержать значения, состоящие из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)), при этом в {Статус плательщика (101)} указано значение отличное от «31». **КИ2418**

При указании значения в {Статус плательщика (101)} значений «31» (**КИ2418**) и «33» (**КИ2432**) реквизит {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), за исключением случая указания в {Статус плательщика (101)} значения «31» и указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212». **КИ2418/КИ2432**

1.4.1 При указании в {Уникальный идентификатор платежа} значения 20 или 25 знаков (при этом не допускается указание других символов, кроме цифр) осуществляется проверка контрольного разряда. Если {Уникальный идентификатор платежа} имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

1.4.2 Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда, [9] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.4.3 Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

1.4.4 Сумма полученных произведений равна:

$$1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$$

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение  $359 - (32 \cdot 11) = 7$ , которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

1.4.5 Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 1.4.1-1.4.4 контрольному разряду. **КИ2418**

1.5. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{ИНН плательщика}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки

<sup>1</sup>  $359/11=32.64$ , берется результат деления без остатка.

(цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419/КИ2859** (направляется при указании не цифровых значений)

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {ИНН плательщика} должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «06» или «07» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в {Счет получателя} значения «03100643000000018500» и в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} и в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «16» или «17» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 12 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «30» в {ИНН плательщика} должен содержать значение «0». **КИ2419**

При указании значения «32», «34» в {Статус плательщика (101)} реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 5, 10 или 12 знаков. **КИ2419**

1.6. {ИНН получателя средств} должен содержать значение, состоящее из 10 знаков (цифры), при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420/КИ2859** (направляется при указании не цифровых значений)

1.7. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), при этом:

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 12 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, за исключением случая, значение в {Статус плательщика (101)} указано "01", "04" и в {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков - в таких случаях {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {КПП плательщика (102)} должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

1.8. {КПП получателя средств (103)} должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

1.9. Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя} реквизит Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значение, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}, {КБК (104)} не может принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

1.10. {ОКТМО (105)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413/КИ2859 (направляется при указании не цифровых значений)**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя}, {ОКТМО (105)} должен принимать значение «0». **КИ2413**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ПБР», значения

«40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} {ОКТМО (105)} должен принимать значение «0». КИ2413

При указании в ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}, {ОКТМО (105)} не может принимать значение ноль («0»). КИ2413

1.11. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {**Основание платежа (106)**} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «**ПР**», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». КИ2433

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {**Основание платежа (106)**} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). КИ2433

В ЭС {Платежное поручение} {**Основание платежа (106)**} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0») при указании в {Статус плательщика (101)} значения «27». КИ2433

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя} {**Основание платежа (106)**} должен принимать значение «0». КИ2433

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} {**Основание платежа (106)**} должен принимать значение «0». КИ2433

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} {**Основание платежа (106)**} должен принимать значение «0». КИ2433

1.12. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {~~Налоговый период~~ **Код таможенного органа (107)**} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), ~~либо заполнен значением показателем налогового периода, состоящего из 10 знаков,~~ либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. КИ2434

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). КИ2434

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом: 1-2 знака могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знака равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знака равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знака равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знака равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки — цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД — значение от 01 до 31,

ММ — значение от 01 до 12,

ГГГГ — цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках или значения «03100643000000018500» реквизита {Счет получателя}, {Код таможенного органа (107)} должен принимать значения «0». КИ2434

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя}, {Код таможенного органа (107)} должен принимать значения «0». КИ2434

1.13. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}) {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. КИ2435

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). КИ2435

При указании в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ПР», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «00» реквизит {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}



должен содержать значения, отличные от «0». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», для которого допускается значение «0» в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при наличии ненулевого значения в {ИНН плательщика}. **КИ2435**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержаться значения ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение «03100») или значения, состоящего из 5, 10, 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение, отличное от «03100»).

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержаться значения ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя}.

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизите {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} не может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 5 или 10 знаков, в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2447**

Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «29» и {ИНН плательщика} значения «0» или при указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», а в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в случае заполнения ненулевым значением реквизита {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} необходимо заполнять {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03»,

«04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,

- третий символ – символ «;»;
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2445**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения отличного «03100», необходимо проведение контроля значения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}, заполненного значением, отличным от нуля («0») по следующим условиям:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»;
- третий символ – символ «;»;
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2447**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2443**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

1.14. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Дата документа основания платежа (109)}** должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.



{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящее из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в {Основание платежа (106)} значения «00».

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Дата документа основания платежа (109)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя} {Дата документа основания платежа (109)} должен принимать значения «0». **КИ2417**

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} {Дата документа основания платежа (109)} должен принимать значения «0». **КИ2417**

1.15. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего участнику с типом «Кредитная организация» или «Филиал кредитной организации», в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции} должен быть заполнен и содержать значение, состоящее из 32 знаков(цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; **КИ2429**

В ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} не осуществляется.

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} осуществляется только в реестровой части.

## 2. Проверки записей реестра в ED108 с 01.04.2026

### 2. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}

выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты **позднее или равной** значению «01.04.2026» при заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15», а также указания:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № **40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204** или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», **«03212»**, «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

**2.1. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются. КИ2449**

2.2. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)}.

Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», **«08»**, «13», «19», **«20»**, «23», «24» «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

2.3. При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения **«03100643000000018500»** в реквизите {Счет получателя}. **КИ2440**

**При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР» должен обеспечиваться контроль наличия значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя}. КИ2440**

2.4. В реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

29.4.1 Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. **Если в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется. КИ2423**

29.4.2 Проверка контроля разряда для значения {Уникальный идентификатор платежа из реестра}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 1.4.2-1.4.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС. **КИ2423**

29.4.3 Значение {Уникальный идентификатор платежа из реестра} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 1.4.2-1.4.4 контрольному разряду. **КИ2423**

2.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «20», «24» в реестре в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика\_r}<sup>2</sup> значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика\_r} заполнен нулем («0»), то в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

2.6. {ИНН плательщика\_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в **первых пяти знаках** {Счет получателя} значения «03100**643000000018500**», {ИНН плательщика\_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2444**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и одновременном указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», в {Счет получателя} значения «40204810800000950001», {ИНН плательщика\_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа\_r} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2448**

2.7. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в реестровой части дополнительный контроль {ИНН получателя средств} не осуществляется.

2.8. {Основание платежа (106p)} может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2437**

**2.9. {Налоговый период} Код таможенного органа (107p)** может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), **либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков.** **КИ2438**

---

<sup>2</sup> При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика\_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [19] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки — цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где

ДД — значение от 01 до 31,

ММ — значение от 01 до 12,

ГГГГ — цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

2.10. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков.

КИ2439

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). КИ2432

2.11. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). КИ2426

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки — значения от 01-31;

4-5 знаки — значения от 01-12;

7-10 знаки — цифровое значение;

3, 6 знаки — проставляется точка «.».

2.12. При указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, **{Уникальный присваиваемый номер операции из реестра}** в реестровой части должен содержать значения, состоящие из 32 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». **КИ2429**

### 3. Журнал изменений по проверкам с 01.04.2026

№	Комментарий
1.	Изменения Альбома УФЭБС 2026.03.0 выделены зеленым.
2.	Изменения Альбома УФЭБС 2026.03.1 выделены голубым.
3.	Изменения Альбома УФЭБС 2026.03.2 выделены фиолетовым.